

Shelly 2.5

Shelly 2.5

Der Shelly2 wurde komplett überarbeitet, heraus kam der "kleine" Bruder der **Shelly2.5**. Er ist 20% leistungsfähiger und 30% kleiner als der Shelly2, sogar noch 5% kleiner als der Shelly1.

Durch eine veränderte Antenne wurde die [WLAN](#)-Reichweite um 50% gesteigert.

Jetzt ist es auch möglich mit der integrierten Leistungsmessung beide Kanäle separat zu messen. Nutzen kann man den [Shelly 2.5](#) wahlweise (umschaltbar) als 2-Kanal-Relais oder für die Steuerung von Rollläden, Jalousien oder Markisen.



>>[detaillierte Übersicht des Shelly 2.5](#)<<

- **Reset:** auf Werkseinstellungen zurücksetzen
1. **Shelly2.5** vom Stromnetz trennen (Sicherung aus oder Netzstecker ziehen)
 2. Netz wieder zuschalten (Sicherung einlegen bzw. Netzstecker einstecken)
 3. Innerhalb einer Minute mit angeschlossenem Taster / Schalter 5x tasten/schalten (Relais 1 oder 2, egal)
 4. angeschlossene Lampe blinkt mehrmals schnell hintereinander (Relais "rattert" ein paar mal)
 5. **Shelly2.5** ist im AP-Modus

6. **Shelly2.5** kann wieder neu eingebunden werden

- **Reset:** bei physischem Zugriff

1. Drücken Sie 10 Sek. den Reset-Button auf der Rückseite des **Shelly2.5**
2. **Shelly2.5** ist im AP-Modus
3. **Shelly2.5** kann wieder neu eingebunden werden

Arbeiten jeglicher Art am Niederspannungsnetz sind gefährlich und können tödlich sein! Deshalb diese Arbeiten von Elektrofachkräften ausführen lassen!