

Wie resette ich einen Shelly?

Wie resette ich einen Shelly?

Shelly 1 / 1PM / 2 / 2.5 / PLUS 1/ PLUS 1PM / PLUS 2PM

- **Reset:** auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
 1. Shelly vom Stromnetz trennen (Sicherung aus oder Netzstecker ziehen)
 2. Netz wieder zuschalten (Sicherung einlegen bzw. Netzstecker einstecken)
 3. Innerhalb einer Minute mit angeschlossenem Taster / Schalter 5x tasten/schalten
 4. angeschlossene Lampe blinkt mehrmals schnell hintereinander (Relais rattert ein paar mal)
 5. Shelly kann wieder neu eingebunden werden -> z.B. SSID: shelly1-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

Shelly RGBW2

- **Reset:** auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- **mit angeschlossenem Schalter/Taster:**
 1. Stromversorgung aus- und wieder einschalten
 2. Schalter 5x betätigen (20 sek. Zeit!)
 3. Shelly ist im AP-Modus
 4. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellyrgbw2-xxxxxx, IP: 192.168.33.1
- **über Reset-Button:**
 1. 10 sec. halten
- **bei physischem Zugriff auf den Shelly:**
 1. Reset Button 1x betätigen
 2. LED-Stips oder -Lampen beginnen zu blinken
 3. Shelly aus- und wieder einschalten
 4. Shelly ist im AP-Modus
 5. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellyrgbw2-xxxxxx, IP: 192.168.33.1
- **Reset der WiFi-Einstellungen:**
 1. Reset Button 5 sec. halten

Shelly H&T / Plug / PlugS / Flood / Smoke / PLUS PlugS

- **Reset:** auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
 1. ggf. Shelly einschalten
 2. **nur H&T:** Gehäuse öffnen -> oberen und unteren Teil gegeneinander gegen Uhrzeigersinn drehen
 3. drücken und halten der Benutzertaste (10 Sek.) bis die LED anfängt langsam zu blinken
 4. **nur Smoke:** drücken und halten der Benutzertaste (10 Sek.) bis ein Signal ertönt
 5. Shelly ist im AP-Modus
 6. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellyht-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

Shelly PLUS H&T

- **Resettaste:** aufwecken

1. Gehäuse öffnen -> mit einem kleinen schmalen Schraubendreher über die untere schmale Öffnung
2. kurzes drücken der Benutzertaste

- **Resettaste:** AP-Modus

1. Gehäuse öffnen -> mit einem kleinen schmalen Schraubendreher über die untere schmale Öffnung
2. drücken und halten der Benutzertaste (5 Sek.)
3. Shelly ist im AP-Modus

- **Reset:** auf Werkseinstellungen zurücksetzen:

1. Gehäuse öffnen -> mit einem kleinen schmalen Schraubendreher über die untere schmale Öffnung
2. drücken und halten der Benutzertaste (10 Sek.)
3. Shelly ist im AP-Modus
4. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellyht-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

Shelly PLUS Smoke

- **Reset:** auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- 5x kurzes Drücken der Bedientaste
- Shelly ist für 2 Minuten im AP/Setup-Modus
- Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellysmokexxx-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

- **Setup-Modus:**

- 3x kurzes Drücken der Bedientaste
- Shelly ist für 2 Minuten im Setup-Modus
- Einstellungen können gemacht oder verändert werden

Shelly Dimmer /Dimmer 2

- **Reset:** auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- Wenn das Gerät eingeschaltet wurde, müssen Sie es aus- und wieder einschalten.
- Nach dem Einschalten haben Sie 60 sec. Zeit 5 x hintereinander einen Schalter an I1 / I2 zu betätigen.

- **über Reset-Button:**

1. 10 sec. halten

- **Reset der WiFi-Einstellungen:**

1. Reset Button 5 sec. halten

Shelly EM

- **bei physischem Zugriff auf den Shelly:**

1. Reset Button 10 Sek.drücken
2. Shelly ist im AP-Modus

3. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellyem-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

Shelly Bulb

- **Reset:** auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1. Schalter/Taster 5x betätigen
2. wenn **Shelly Bulb** leuchtet, sofort wieder *AUS*
3. zwischen jedem Schalten 3-5 Sek. warten
4. nach dem 5x leuchtet **Shelly Bulb** dauerhaft blau
5. AP-Modus aktiv
6. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellybulb-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

- **Reset: ab FW-Version 1.14.xx** auf Werkseinstellungen zurücksetzen:

1. Shelly Bulb einschalten
2. 6 - 10 sek. Warten
3. Schalte 4x aus
4. 6 -10 sek. Warten
5. Prozedur 5x wiederholen (!)
6. AP-Modus aktiv
7. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellybulb-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

Shelly 4Pro

- **Reset:** auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- eine dieser Methoden:

1. Drücken Sie die Taste neben dem Display und gehen Sie zur Anzeige der [WLAN](#)-Einstellungen.
2. Drücken und halten Sie die Taste für 5 Sekunden.
3. Ein Timer erscheint -> Anzeige des Countdowns zum Zurücksetzen in den AP-Modus.
4. AP-Modus aktiv
5. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shelly4pro-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

oder

1. Drücken Sie die Taste neben dem Display und gehen Sie zur Anzeige Geräteinfo.
2. Drücken und halten Sie die Taste für 5 Sekunden.
3. Ein Timer erscheint -> Anzeige des Countdowns zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
4. AP-Modus aktiv
5. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shelly4pro-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

Shelly 2LED

- **Reset:** auf Werkseinstellungen zurücksetzen:

1. ggf. Shelly einschalten
2. drücken und halten der Benutzertaste (10 Sek.) bis die LED anfängt schnell zu blinken
3. Schalten sie dann aus und wieder an

4. Shelly ist im AP-Modus
5. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shelly2led-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

Shelly RGBW

- **Reset:** auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
1. Mit angeschlossenen Schalter/Taster 10 Mal aus und wieder an
 2. Shelly blinkt rot
 3. Shelly ist im AP-Modus
 4. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellyrgbw-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

Shelly Door/Window (2)

- **Reset:** auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
1. spitzen Gegenstand nutzen (kleine Bohrung)
 2. ggf. Shelly öffnen
 3. drücken und halten der Benutzertaste (10 Sek.) bis die LED anfängt langsam zu blinken
 4. Shelly ist im AP-Modus
 5. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellydw-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

Shelly 3EM

- **Reset:** auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
 - **über Reset-Button:**
1. drücken und halten bis die integrierte LED anfängt schnell zu blinken
 2. Shelly ist im AP-Modus
 3. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shelly3em-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

Shelly Button 1

- **Reset:** auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- Sie müssen die hintere Abdeckung des Geräts entfernen!
- Die Reset-Taste befindet sich unter der Batterie.
- Halten Sie 10 sek. die Resettaste gedrückt (nach 5 Sekunden sollte die LED blinken, nach 10 Sekunden sollte sie schneller blinken)

Shelly Gas / i3

- **Reset:** auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- Halten Sie 10 sek. die Resettaste gedrückt

- Nach erfolgreichem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen blinkt die [WLAN](#)-LED einmal pro Sekunde.
- Shelly ist im AP-Modus
- Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellyi3-xxxxxx, IP: 192.168.33.1
- **Reset:** nur in AP-Modus versetzen (Einstellungen bleiben erhalten!):
- Halten Sie 5 sek. die Resettaste/Benutzertaste gedrückt

Shelly MOTION / MOTION 2 / i4 / i4DC

- **Reset:** auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- Halten Sie 10 sek. die Resettaste/Benutzertaste gedrückt ([Shelly MOTION](#) blinkt BLAU -> [Shelly MOTION](#) im AP-Modus)
- Shelly ist im AP-Modus
- Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellymotion-xxxxxx, IP: 192.168.33.1
- **Reset:** nur in AP-Modus versetzen (Einstellungen bleiben erhalten!):
- Halten Sie 5 sek. die Resettaste/Benutzertaste gedrückt ([Shelly MOTION](#) blinkt BLAU -> [Shelly MOTION](#) im AP-Modus)
- Shelly ist im AP-Modus
- SSID: shellymotion-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

Shelly PRO-Line

- **Reset:** auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- Halten Sie 10 sek. die Resettaste gedrückt
- Shelly ist im AP-Modus
- Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellyproxxx-xxxxxx, IP: 192.168.33.1
- **Reset:** nur in AP-Modus versetzen (Einstellungen bleiben erhalten!):
- Halten Sie 5 sek. die Resettaste gedrückt
- Shelly ist im AP-Modus
- SSID: shellyproxxx-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

Shelly Qubino Wave

- **Reset:** mit angeschlossenem Taster/Schalter (SW):
1. Shelly an Stromversorgung anschließen
 2. Innerhalb von 3 sek. mit angeschlossenem Taster / Schalter 5x tasten/schalten
 3. während des Zurücksetzens leuchtet die LED für ca. 1 sek. dauerhaft grün, dann blinkt die LED blau und rot im Modus 3 für ca. 2 sek.
 4. nach erfolgreichem Zurücksetzen blinkt die LED blau im Modus 1
 5. Shelly kann wieder neu eingebunden werden -> z.B. SSID: shelly1-xxxxxx, IP: 192.168.33.1
- **Reset:** mit der S-Taste:
1. Halten Sie die S-Taste kurz gedrückt bis LED blau leuchtet
 2. Drücken Sie mehrmals die S-Taste bis die LED dauerhaft rot leuchtet
 3. Halten Sie die S-Taste (> 2 sek.) gedrückt bis die LED rot im Modus 3 blinkt
 4. S-Taste loslassen -> Werksreset startet

5. während des Zurücksetzens leuchtet die LED für ca. 1 sek. dauerhaft grün, dann blinkt die LED blau und rot im Modus 3 für ca. 2 sek.
6. nach erfolgreichem Zurücksetzen blinkt die LED blau im Modus 1
7. Shelly kann wieder neu eingebunden werden -> z.B. SSID: shelly1-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

Image not found or type unknown

