# Wie resette ich einen Shelly?

Wie resette ich einen Shelly?

## Shelly 1 / 1PM / 2 / 2.5 / PLUS 1/ PLUS 1PM / PLUS 2PM

- Reset: auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- 1. Shelly vom Stromnetz trennen (Sicherung aus oder Netzstecker ziehen)
- 2. Netz wieder zuschalten (Sicherung einlegen bzw. Netzstecker einstecken)
- 3. Innerhalb einer Minute mit angeschlossenem Taster / Schalter 5x tasten/schalten
- 4. angeschlossene Lampe blinkt mehrmals schnell hintereinander (Relais rattert ein paar mal)
- 5. Shelly kann wieder neu eingebunden werden -> z.B. SSID: shelly1-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

## **Shelly RGBW2**

- Reset: auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- mit angeschlossenem Schalter/Taster:
- 1. Stromversorgung aus- und wieder einschalten
- 2. Schalter 5x betätigen (20 sek. Zeit!)
- 3. Shelly ist im AP-Modus
- 4. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellyrgbw2-xxxxxx, IP: 192.168.33.1
- über Reset-Button:
- 1. 10 sec. halten
- bei physischem Zugriff auf den Shelly:
- 1. Reset Button 1x betätigen
- 2. LED-Stips oder -Lampen beginnen zu blinken
- 3. Shelly aus- und wieder einschalten
- 4. Shelly ist im AP-Modus
- 5. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellyrgbw2-xxxxxx, IP: 192.168.33.1
- Reset der WiFi-Einstellungen:
- 1. Reset Button 5 sec. halten

#### Shelly H&T / Plug / PlugS / Flood / Smoke / PLUS PlugS

- Reset: auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- 1. ggf. Shelly einschalten
- 2. nur H&T: Gehäuse öffnen -> oberen und unteren Teil gegeneinander gegen Uhrzeigersinn drehen
- 3. drücken und halten der Benutzertaste (10 Sek.) bis die LED anfängt langsam zu blinken
- 4. nur Smoke: drücken und halten der Benutzertaste (10 Sek.) bis ein Signal ertönt
- 5. Shelly ist im AP-Modus
- 6. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellyht-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

## **Shelly PLUS H&T**

- Resettaste: aufwecken
- 1. Gehäuse öffnen -> mit einem kleinen schmalen Schraubendreher über die untere schmale Öffnung
- 2. kurzes drücken der Benutzertaste
- Resettaste: AP-Modus
- 1. Gehäuse öffnen -> mit einem kleinen schmalen Schraubendreher über die untere schmale Öffnung
- 2. drücken und halten der Benutzertaste (5 Sek.)
- 3. Shelly ist im AP-Modus
- Reset: auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- 1. Gehäuse öffnen -> mit einem kleinen schmalen Schraubendreher über die untere schmale Öffnung
- 2. drücken und halten der Benutzertaste (10 Sek.)
- 3. Shelly ist im AP-Modus
- 4. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellyht-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

#### **Shelly PLUS Smoke**

- Reset: auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- 5x kurzes Drücken der Bedientaste
- Shelly ist für 2 Minuten im AP/Setup-Modus
- Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellysmokexxx-xxxxxx, IP: 192.168.33.1
- Setup-Modus:
- 3x kurzes Drücken der Bedientaste
- Shelly ist für 2 Minuten im Setup-Modus
- Einstellungen können gemacht oder verändert werden

# **Shelly Dimmer /Dimmer 2**

- Reset: auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- Wenn das Gerät eingeschaltet wurde, müssen Sie es aus- und wieder einschalten.
- Nach dem Einschalten haben Sie 60 sec. Zeit 5 x hintereinander einen Schalter an I1 / I2 zu betätigen.
- über Reset-Button:
- 1. 10 sec. halten
- Reset der WiFi-Einstellungen:
- 1. Reset Button 5 sec. halten

## **Shelly EM**

- bei physischem Zugriff auf den Shelly:
- 1. Reset Button 10 Sek.drücken
- 2. Shelly ist im AP-Modus

3. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellyem-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

## **Shelly Bulb**

- Reset: auf Werkseinstellungen zurücksetzen
- 1. Schalter/Taster 5x betätigen
- 2. wenn Shelly Bulb leuchtet, sofort wieder AUS
- 3. zwischen jedem Schalten 3-5 Sek. warten
- 4. nach dem 5x leuchtet Shelly Bulb dauerhaft blau
- 5. AP-Modus aktiv
- 6. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellybulb-xxxxxx, IP: 192.168.33.1
- Reset: ab FW-Version 1.14.xx auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- 1. Shelly Bulb einschalten
- 2. 6 10 sek. Warten
- 3. Schalte 4x aus
- 4. 6 -10 sek. Warten
- 5. Prozedur 5x wiederholen (!)
- 6. AP-Modus aktiv
- 7. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellybulb-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

## Shelly 4Pro

- Reset: auf Werkseinstellungen zurücksetzen
- eine dieser Methoden:
- 1. Drücken Sie die Taste neben dem Display und gehen Sie zur Anzeige der WLAN-Einstellungen.
- 2. Drücken und halten Sie die Taste für 5 Sekunden.
- 3. Ein Timer erscheint -> Anzeige des Countdowns zum Zurücksetzen in den AP-Modus.
- 4. AP-Modus aktiv
- 5. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shelly4pro-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

#### oder

- 1. Drücken Sie die Taste neben dem Display und gehen Sie zur Anzeige Geräteinfo.
- 2. Drücken und halten Sie die Taste für 5 Sekunden.
- 3. Ein Timer erscheint -> Anzeige des Countdowns zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
- 4. AP-Modus aktiv
- 5. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shelly4pro-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

#### **Shelly 2LED**

- Reset: auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- 1. ggf. Shelly einschalten
- 2. drücken und halten der Benutzertaste (10 Sek.) bis die LED anfängt schnell zu blinken
- 3. Schalten sie dann aus und wieder an

- 4. Shelly ist im AP-Modus
- 5. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shelly2led-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

# **Shelly RGBW**

- Reset: auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- 1. Mit angeschlossenen Schalter/Taster 10 Mal aus und wieder an
- 2. Shelly blinkt rot
- 3. Shelly ist im AP-Modus
- 4. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellyrgbw-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

#### **Shelly Door/Window (2)**

- Reset: auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- 1. spitzen Gegenstand nutzen (kleine Bohrung)
- 2. ggf. Shelly öffnen
- 3. drücken und halten der Benutzertaste (10 Sek.) bis die LED anfängt langsam zu blinken
- 4. Shelly ist im AP-Modus
- 5. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellydw-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

## **Shelly 3EM**

- Reset: auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- über Reset-Button:
- 1. drücken und halten bis die integrierte LED anfängt schnell zu blinken
- 2. Shelly ist im AP-Modus
- 3. Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shelly3em-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

## **Shelly Button 1**

- Reset: auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- Sie müssen die hintere Abdeckung des Geräts entfernen!
- Die Reset-Taste befindet sich unter der Batterie.
- Halten Sie 10 sek. die Resettaste gedrückt (nach 5 Sekunden sollte die LED blinken, nach 10 Sekunden sollte sie schneller blinken)

## Shelly Gas / i3

- Reset: auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- Halten Sie 10 sek. die Resettaste gedrückt

- Nach erfolgreichem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen blinkt die <u>WLAN</u>-LED einmal pro Sekunde.
- Shelly ist im AP-Modus
- Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellyi3-xxxxxx, IP: 192.168.33.1
- Reset: nur in AP-Modus versetzen (Einstellungen bleiben erhalten!):
- Halten Sie 5 sek. die Resettaste/Benutzertaste gedrückt

# Shelly MOTION / MOTION 2 / i4 / i4DC

- Reset: auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- Halten Sie 10 sek. die Resettaste/Benutzertaste gedrückt (<u>Shelly MOTION</u> blinkt BLAU -> <u>Shelly MOTION</u> im AP-Modus)
- Shelly ist im AP-Modus
- Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellymotion-xxxxxx, IP: 192.168.33.1
- Reset: nur in AP-Modus versetzen (Einstellungen bleiben erhalten!):
- Halten Sie 5 sek. die Resettaste/Benutzertaste gedrückt (<u>Shelly MOTION</u> blinkt BLAU -> <u>Shelly MOTION</u> im AP-Modus)
- Shelly ist im AP-Modus
- SSID: shellymotion-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

## **Shelly PRO-Line**

- Reset: auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- Halten Sie 10 sek. die Resettaste gedrückt
- · Shelly ist im AP-Modus
- Shelly kann wieder hinzugefügt werden -> z.B. SSID: shellyproxxx-xxxxxx, IP: 192.168.33.1
- Reset: nur in AP-Modus versetzen (Einstellungen bleiben erhalten!):
- Halten Sie 5 sek. die Resettaste gedrückt
- Shelly ist im AP-Modus
- SSID: shellyproxxx-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

#### **Shelly Qubino Wave**

- Reset: mit angeschlossenem Taster/Schalter (SW):
- 1. Shelly an Stromversorgung anschließen
- 2. Innerhalb von 3 sek. mit angeschlossenem Taster / Schalter 5x tasten/schalten
- 3. während des Zurücksetzens leuchtet die LED für ca. 1 sek. dauerhaft grün, dann blinkt die LED blau und rot im Modus 3 für ca. 2 sek.
- 4. nach erfolgreichem Zurücksetzen blinkt die LED blau im Modus 1
- 5. Shelly kann wieder neu eingebunden werden -> z.B. SSID: shelly1-xxxxxx, IP: 192.168.33.1
- Reset: mit der S-Taste:
- 1. Halten Sie die S-Taste kurz gedrückt bis LED blau leuchtet
- 2. Drücken Sie mehrmals die S-Taste bis die LED dauerhaft rot leuchtet
- 3. Halten Sie die S-Taste (> 2 sek.) gedrückt bis die LED rot im Modus 3 blinkt
- 4. S-Taste loslassen -> Werksreset startet

- 5. während des Zurücksetzens leuchtet die LED für ca. 1 sek. dauerhaft grün, dann blinkt die LED blau und rot im Modus 3 für ca. 2 sek.
- 6. nach erfolgreichem Zurücksetzen blinkt die LED blau im Modus 1
- 7. Shelly kann wieder neu eingebunden werden -> z.B. SSID: shelly1-xxxxxx, IP: 192.168.33.1

LED-Blinkmodus	
Modus 1	0,5 s Ein/2 s Aus
Modus 2	0,5 s Ein/0,5 s Aus
Modus 3	0,1 s Ein/0,1 s Aus
Modus 4	(1x bis 6x - 0,2 s Ein/0,2 s Aus) + 2 s Aus
Modus 5	0,2 s Auf blau/0,2 s Auf rot