

Shelly bei Inbetriebnahme noch im "factory test mode"

Shelly bei Inbetriebnahme noch im "factory test mode"

Es kann vorkommen, dass sich ein Shelly zufälligerweise noch im Fabriktestmodus (factory test mode) befindet. Etwas ärgerlich, aber korrigierbar.

Nach einem Browseraufruf (<http://192.168.33.1>) kann diese Anzeige erscheinen:

Code

```
{"rssi": 0, "power": 0.00}
```

Dann bitte folgende Schritte ausführen:

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Überprüfen Sie, ob die LED schnell blinkt.
3. Drücken Sie kurz die Reset-Taste auf der Rückseite.
4. Das Gerät bootet und verlässt diesen Modus vorübergehend.
5. Vom PC- oder Telefon-Browser ausführen:

http://192.168.33.1/settings/developer?selftest_done=1

oder

http://deviceIP/settings/developer?selftest_done=1 (wenn sich das Gerät in Ihrem Wi-Fi-Netzwerk befindet, **IP-Adresse anpassen!**)

6. Starten Sie das Gerät neu

Erledigt!