

# HTTP-Request Shelly Vintage

HTTP-Request Shelly Vintage

## HTTP-Request mit Original-Firmware:

Eingabe in die Adressleiste des Browsers:

- Schalten **ShellyVintage** EIN:

Code

```
http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=on
```

- Schalten **ShellyVintage** AUS:

Code

```
http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=off
```

- Schalten **ShellyVintage** EIN und setzt Helligkeit in %:

Code

```
http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=on&brightness=70
```

- **ShellyVintage** setzt Helligkeit in %:

Code

```
http://192.168.xxx.xxx/light/0?brightness=70
```

- Schalten **ShellyVintage** EIN mit Timer in s:

Code

```
http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=on&timer=30
```

- Schalten **ShellyVintage** AUS mit Timer in s:

Code

```
http://user:pass@192.168.xxx.xxx/light/0?turn=off&timer=30
```

Wenn eine **Autorisierung** verlangt wird:

- Schalten **ShellyVintage** EIN:

Code

```
http://user:pass@192.168.xxx.xxx/light/0?turn=on
```

- user: Benutzername anpassen
- pass: Passwort anpassen

Die IP-Adresse muss natürlich dem Heimnetzwerk und dem jeweiligen Shelly-Gerät angepasst werden.