

- 1. Stecken Sie Shelly BLU Gateway Gen3 in einen Standard-USB-A-Anschluss (Netzteil ab 2A empfohlen).
- 2. Drücken Sie die Pairing-Taste am Gateway.
- 3. Entfernen Sie innerhalb der nächsten 30 Sekunden die Isolierlasche vom Batteriefach des <u>Shelly BLU TRV</u>.
- 4. Drücken Sie die Reset-Taste am Shelly BLU TRV. Das Display beginnt zu blinken

- o Wenn die Kopplung erfolgreich abgeschlossen ist, zeigt das Shelly BLU TRV-Display eine blinkende Bestätigung an Analoge 2 png or type unknown
- 5. Fügen Sie Shelly BLU Gateway Gen3 zu Shelly Smart Control hinzu, indem Sie den Anweisungen der App folgen.

Alternativ über Drehknopf ab Punkt 4:

Versetzen Sie das Gerät mit dem Drehknopf in den Kopplungsmodus:

a) Greifen Sie auf das TRV-Menü zu, indem Sie den Knopf drehen:

Gegen den Uhrzeigersinn > im Uhrzeigersinn > gegen den Uhrzeigersinn> im Uhrzeigersinn (in beliebiger Richtung beginnen). Das Menü beginnt mit einer Batteriestandsanzeige, die wie folgt aussieht

- b) Um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren, drehen Sie 4 Schritte im Uhrzeigersinn. Das Display zeigt . Der Pairing-Modus bleibt für die nächsten 30 Sekunden aktiv.
 - Wenn die Kopplung erfolgreich abgeschlossen ist, zeigt das Shelly BLU TRV-Display eine blinkende Bestätigung an Anlage 2 png or type unknown

Wenn sie mehrere <u>Shelly BLU TRV</u> mit den <u>Shelly BLU Gateway Gen3</u> verbinden möchten, wiederholen sie für jeden weitern BLU TRV diese Schritte (Max. 5 Stück pro Gateway).